



RHINOFIRE

Intelligent Firing Systems

STEP13

SÉQUENCEUR
PROGRAMMABLE/RAFLEUR

Ajoutez facilement des sorties supplémentaires à un moment précis de votre Feux d'artifices

Caractéristiques

- **13 sorties**
12+1 / Sortie déclencheur pour unités supplémentaires
- **Panneau en aluminium avec Clavier a membrane étanche**
- **Revêtement conforme**
Cartes Circuits imprimées anti humidité et corrosion
- **Écran retro-eclairé**
- **Sortie 12v 6A**
- **Protection courts circuits**
- **Batterie interne rechargeable**
- **Chargeur rapide Multi**
Adaptateurs pour USA, EU, UK
- **Test complet au démarrage du système**
Contrôle de la Batterie et des circuits sur éventuel erreurs
- **Voyant Lumineux et alerte audible**
Un voyant Lumineux vous signale l'état Armée ainsi qu'une alerte audible. Cette dernière peut être désactivée lors d'opérations discrètes (théâtres etc)
- **Temporisation large**
Les retards peuvent être programmé a intervalles de 0 sec à 9min 59.99 sec
- **Temps d'ouverture variable**
Une pulsion de mise a feux de 0.2sec à 2sec est réglable. Ceci vous permet d'utiliser aussi des différents types d'inflas
- **Arrêt Manuel**
Possibilité arrêt manuel sur défaillance externe
- **3-70v Entrée déclencheur (Trigger)**
Compatible avec n'importe quel Système de Tir où déclenchement manuel par batterie



Le STEP13 est un Séquenceur programmable de haute qualité qui a été conçu pour élargir facilement votre système de Tir à faible coûts.

Vous pouvez l'utiliser le STEP13 par impulsion, en mode chronométré (Rafles avec différents retards), en mode rafales (retards égaux). En mode Clock (déclenchement avec retard par impulsion). En mode Sweep en reliant plusieurs appareils pour des séquences complexes droites gauches / gauches droites sur plusieurs postes en utilisant un système de tir existant.

Le STEP13 a été conçu par EasyPyro Ltd et produit au Royaume Uni. avec des standards de plus haute qualité. Tout équipement RhinoFire est garanti 2 ans.

Trouvez plus de détails du système STEP13 sur www.rhinofire.co.uk ou contactez votre distributeur local.

Facile à utiliser

Menu intuitif en 5 Langues

Mémorez & réutilisez vos réglages

Pas d'ordinateur requis



Robuste & Fiable

Boîtier étanche

Le Boîtier peut être fermé inflammateurs branchés

2 ans de Garantie

